

Наименование двигателя	Напряжение, В	Частота вращения, об/мин	Ток обмотки якоря, А	Начальный пусковой момент	Направление вращения	Мощность, Вт	Начальный пусковой ток, А	КПД	Наработка min, час
ДПМ20-Н1-01	29	9000	0,1	50	любое	0,46	0,7	0,16	200
-Н1-02	27	4000	0,11	20	любое	0,40	0,30	0,14	250
-Н1-04	6	2000	0,1	6	любое	0,04	0,30	0,07	500
-Н1-05	14	2000	0,07	10	любое	0,04	0,15	0,04	500
-Н1-08	27	4500	0,2	40	любое	0,92	0,5	0,17	250
-Н1-12	12	8000	0,4	50	любое	0,92	0,5	0,14	300
-Н1-12А	14	6000	0,3	50	любое	1,23	1,5	0,28	300
-Н1-13	12	4500	0,28	40	любое	1,1	1,0	0,25	250
-Н1-16	6	9000	0,65	60	любое	0,69	0,8	0,21	250
-Н1-17	6	6000	0,65	60	любое	0,92	4,5	0,24	350
ДПМ25-Н1-01	29	9000	0,4	150	любое	3,22	2,5	0,28	500
-Н1-02	27	3800	0,13	100	любое	1,17	0,6	0,33	500
-Н1-02А	27	4500	0,1	50	любое	0,46	0,6	0,17	300
-Н1-03	12	6000	0,85	100	любое	2,77	3,5	0,27	1000
-Н1-04	27	2500	0,22	80	любое	1,28	0,5	0,22	800
-Н1-05	15	2500	0,28	80	любое	1,28	0,8	0,3	500
-Н1-07	27	4500	0,28	120	любое	2,31	1,0	0,3	300
-Н1-07Т	27	4500	0,35	125	любое	2,54	1,0	0,27	500
-Н1-10А	14	4500	0,55	120	любое	2,31	2,0	0,3	100
ДПМ30-Н1-01	29	9000	0,75	350	любое	6,47	5,0	0,3	800
-Н1-02	27	2600	0,3	200	любое	2,67	1,0	0,33	500
-Н1-03	27	4500	0,6	300	любое	4,62	2,5	0,29	
-Н1-03Т	27	4500	0,85	250	любое	6,0	2,5	0,2	300
-Н1-04	26	5500	0,70	250	любое	5,65	3,0	0,3	300
-Н1-05	27	6000	0,5	250	любое	4,31	3,5	0,32	300
-Н1-09	12	600	1,4	350	любое	6,16	9,0	0,37	200
-Н1-10А	14	4500	1,0	280	любое	4,62	5,0	0,33	500
-Н1-19	12	2500	0,75	200	любое	2,57	2,5	0,29	100
ДПМ35-Н1-01	27	9000	1,5	700	любое	13,87	11,0	0,34	100
-Н1-02	27	3500	0,65	500	любое	5,39	2,5	0,31	500
-Н1-03	6	1800	2,5	350	любое	4,25	8,5	0,28	1000
-Н1-04	27	6000	1,3	700	любое	12,32	6,0	0,35	200

Резьбы М2х0,25 , М3х0,35 , М4х0,25.
Красный провод «+», синий провод «-».